



Duplication de cartes Flash SmartMedia dans un MultiDAPs

Possibilités :

Le MultiDAPs est livré avec une mémoire interne de 64Mo ou 128 Mo.

Il est possible de télécharger le contenu audio à partir d'une carte flash SmartMedia de 8 Mo à 128Mo dans la mémoire interne du MultiDAPs.

Procédure de Duplication

1. Couper l'alimentation du MultiDAPs. (Important)
2. Dans le support prévu, Introduire la carte Flash, et ce pour toutes les pistes à télécharger avec le nouveau contenu MultiDAPs.
3. Mettre sous tension.
4. Si la carte met à jour le driver :
Un clignotement Rapide
Un clignotement Lent.
Mise à jour du driver.
Puis un clignotement Rapide.
5. Si la carte n'a pas besoin de mettre à jour le driver
Un clignotement Rapide.
6. Le Voyant reste allumé 5 secondes.
Pour permettre le retrait de la carte avant lancement duplication.
7. Sans intervention.
Téléchargement du contenu dans la mémoire.
Clignotement lent pendant le téléchargement.
Attention : celui-ci peut durer plusieurs minutes.
8. Succession de clignotements rapides.
La duplication est terminée.
Vous pouvez retirer les cartes.

Remarque : À la mise sous tension le voyant des cartes clignote deux fois.